

Technische Daten KNX Taster Light 55/63 - Technical Data KNX Push Button Lite 55/63

| Technische Daten Technical Data | BE-TAL5501.x1 BE-TAL5502.x1 BE-TAL5504.01 | BE-TAL55T1.x1 BE-TAL55T2.x1 BE-TAL55T4.01 | BE-TAL6301.x1 BE-TAL6302.x1 BE-TAL6304.01 | BE-TAL63T1.x1 BE-TAL63T2.x1 BE-TAL63T4.01 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Tastenpaare/Tasterflächen Number of push button pairs /push buttons | 1/2 2/4 4 single buttons | 1/2 2/4 4 single buttons | 1/2 2/4 4 single buttons | 1/2 2/4 4 single buttons |
| Temperaturmessbereich Measurement range temperature | -- | 0 to + 40°C | -- | 0 to + 40°C |
| Spezifikation KNX Schnittstelle Specification KNX interface | TP-256 | TP-256 | TP-256 | TP-256 |
| Verfügbare KNX Datenbanken Available application software | ETS 4/5 | ETS 4/5 | ETS 4/5 | ETS 4/5 |
| Max. Kabelquerschnitt Permitted wire gauge | | | | |
| KNX Busklemme KNX busconnection terminal | 0,8mm Ø, solid core | 0,8mm Ø, solid core | 0,8mm Ø, solid core | 0,8mm Ø, solid core |
| Versorgungsspannung Power Supply | KNX Bus | KNX Bus | KNX Bus | KNX Bus |
| Leistungsaufnahme KNX Bus typ. Power Consumption KNX bus typ. | < 0,5W | < 0,5W | < 0,5W | < 0,5W |
| Umgebungstemperatur Operation temperature range | 0 bis + 45°C | 0 bis + 45°C | 0 bis + 45°C | 0 bis + 45°C |
| Schutzart Enclosure | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D) | 55mm x 55mm x 25mm | 55mm x 55mm x 25mm | 63mm x 63mm x 25mm | 63mm x 63mm x 25mm |

TECHNOLOGIES

Betriebsanleitung KNX Taster Light 55/63

nur für autorisiertes Elektrofachpersonal

Operating Instructions KNX Push Button Lite 55/63

for authorised electricians

Allgemeine Sicherheitshinweise - Important safety notes

Lebensgefahr durch elektrischen Strom - Danger High Voltage




- Das Gerät darf nur von Elektrofachkräften montiert und angeschlossen werden. Beachten sie die länderspezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien. Die Geräte sind für den Betrieb in der EU zugelassen und tragen das CE Zeichen. **Die Verwendung in den USA und Kanada ist nicht gestattet.** Installation and commissioning of the device only be carried out by authorised electricians. The relevant standards, directives, regulations and instructions must be observed. The devices are approved for use in the EU and have the CE mark. **Use in USA and Canada is prohibited.**


Anschlussklemmen, Bedien- und Anzeigeelemente KNX Taster Light 55/63

Terminals, Operating and Display KNX Push Button Lite 55/63


BE-TAL55x1.x1 Front




BE-TAL55x4.x1 Front



BE-TAL55x2.x1 Front



BE-TAL55xx.x1 Back



1,2,3,4 - Schaltflächen zur Bedienung eingestellten Funktionen
- Push buttons to operate the adjusted functions

6 - Programmierertaster
- Programming key

5 - RGBW Statusanzeigen
- RGBW status indicator

7 - Busanschlussklemme
- KNX busconnection terminal

Montage und Anschluss KNX Taster Light 55/63 - Installation KNX Push Button Lite 55/63

1. Der Einbau des Taster Light erfolgt in einer Schalterdose.

The installation of the Push Button Lite takes place in a outlet socket.

2. Schrauben Sie den Tragring auf die Schalterdose.

Screw the support ring onto the outlet socket.

3. Schließen Sie den Taster Light am KNX Bus an.

Connect the Push Button Lite to the KNX bus.


4. Einbau des Tasters Light in die Schalterdose. Der Taster rastet im Tragring ein

Flush mounting of the Push Button Lite. The Push Button locks into the support ring.

5. Bussspannungsversorgung zuschalten.

Switch on KNX power supply.

Anschlussbeispiel BE-TALxxx.x1 - Exemplary circuit diagram BE-TALxxx.x1



Inbetriebnahme KNX Taster Light 55/63 - Commissioning KNX Push Button Lite 55/63

Hinweis: Die Produktdatenbank finden Sie unter www.mdt.de/Downloads.html

Note: Before commissioning please download application software at www.mdt.de/Downloads.html

1. Physikalische Adresse vergeben und Applikationsprogramm in der ETS erstellen.

Assign the physical address and set parameters with the ETS.

2. Laden Sie die Physikalische Adresse und das Applikationsprogramm in den KNX Taster Light.

Drücken Sie den Programmierertaster wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Upload the physical address and parameters into the KNX Push Button Lite.

After request press programming button.

3. Die roten LEDs (**RGBW LED Statusanzeigen in den Schaltflächen**) erlöschen nach erfolgreicher Programmierung.

After successful programming the red LEDs (**RGBW LED status indicators in the push buttons**) turn off.

Beschreibung KNX Taster Light 55/63 - Description KNX Push Button Lite 55/63

Der MDT Taster Light löst nach dem Betätigen der Schaltflächen abhängig von der Parametrierung KNX Telegramme aus.

Die Schaltflächen sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten einstellbar (BE-TAL55x4.01: 4 Einzeltasten). Die RGBW Status LEDs können mit internen oder externen Objekten angesteuert werden. Die LED Helligkeit ist über ein Tag-/Nacht- und Helligkeitsobjekt steuerbar. Neben Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenen oder Werte senden stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl. Der Taster Light verfügt über 4 integrierte Logikmodule. Der Taster Light 55 verfügt eine innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Beispielsweise lässt sich mit einem langen Tastendruck eine Jalousie normal AUF und AB verfahren, während mit dem extra langen Tastendruck die gesamte Jalousiengruppe des Raumes verfahren wird. Mit der neuen Mehrfach-Tippfunktion lassen sich bis zu 4 Werte/Datenpunktypen auf ein oder verschiedene Objekte senden. So können mit einer Taste verschiedene Lichtgruppen geschaltet werden, beispielsweise 1 x tippen Deckenleuchte, 2 x tippen Wandleuchte usw. Der Taster Light 55 ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Taster Light 55 Passend für 55mm Schalterprogramme z.B.:

- GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit
- BERKER S1, B3, B7
- JUNG A 500, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW
- MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure

Taster Light 63 Passend für 63mm Schalterprogramme z.B.:

- Busch-Jaeger future linear, solo, carat, Busch-axcent

The MDT Push Button Lite releases KNX telegrams depending on the parameterization after pressing the buttons. The push buttons can be programmed for 1 or 2 button operation (BE-TAL55x4.01: 4 single buttons). The RGBW status LEDs can be controlled with internal or external objects. The LED brightness is controllable via day/night or brightness object. In addition to switching, dimming, blinds, scenes or sending values, a lot more functions are available. The Push Button Lite 55 has 4 integrated logic blocks. The Push Button Lite has an innovative group function with long/extra long button press. For example, with a long press of a button, a shutter can move normally UP and DOWN, while the extra long button press moves the entire blind group of the room. With the new multi touch function up to 4 values/data-points can be send to one ore more objects. With a single button different light groups can be switched, e.g. 1 x tap is ceiling light, 2 x tap is wall light etc. The Push Button Lite 55 is a flush mounted device for fixed installations in dry rooms.

Push Button Lite 55 Fits 55mm systems/ranges, e.g.:

- GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit
- BERKER S1, B3, B7
- JUNG A 500, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW
- MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure

Push Button Lite 63 Fits 63mm systems/ranges, e.g.:

- Busch-Jaeger future linear, solo, carat, Busch-axcent