



RECEIVER

**Full HD** 1080p

**HDMI®**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## FULL HD Satellitenreceiver

Free to Air (FTA)

Dieser SCHWAIGER® Satellitenreceiver ist dank seiner kompakten Bauform perfekt für den Einsatz beim Camping oder als Zweitgerät für Ihr Zuhause geeignet. Der Unicable-fähige Receiver eignet sich hervorragend zum 12 V Betrieb und verfügt bei Anschluss eines externen Speichermediums über die Time Shift

Funktion. Dank eingebautem Mediaplayer können zudem Musik, Bilder und Filme wiedergegeben werden. Das Fernsehgerät kann einfach über SCART oder HDMI angeschlossen werden, Software-Updates erfolgen bequem über USB.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DSR812HD  
EAN 4004005031942



Letzte Aktualisierung: 26.01.2022



## HIGHLIGHTS (DSR812HD)

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Empfang unverschlüsselter digitaler Radio- und Fernsehprogramme (FTA)
- Geeignet für LNB, Motorantenne und Unicable Betrieb
- Geeignet für den 12 V Betrieb mit KFZ-Anschlusskabel
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- Videotext (OSD) mit Untertitelfunktion
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Automatischer Sendersuchlauf (Fast Auto Scan)
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Automatische Bildformaterkennung (4:3 <> 16:9)
- Unterstützt Unicable DCSS-LNB bis 8 Teilnehmer
- Lieferumfang: HDTV Receiver, Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), 12 V DC Steckernetzteil, 12 V DC KFZ Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anzeige	4-stellige LED Anzeige (7 Segmente)
Programmspeicher	3000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Frontseite) 1x (Rückseite)
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)
Auflösung	720 x 576 (PAL)/720 x 480 (NTSC)/ 576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p
SCART Anschluss	1x (Rückseite)
Digit. Tonausgang	1x (Rückseite) koaxial, S/PDIF
RS232 Schnittstelle	1x (Rückseite)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3/USALS
Software Update	über USB

Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/italienisch/persisch/portugiesisch/russisch/spanisch/türkisch
Favoritenlisten	16
Fernbedienung:	Ja
Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb max. 8 W
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50/60 Hz 12 V DC , 1000 mA
Abmessungen (Breite)	170 mm
Abmessungen (Höhe)	40 mm
Abmessungen (Tiefe)	110 mm
Verpackungsart	Karton