

# Akku-Handkreissäge

## DSS501

18V • 51 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

### Leistungsfähige und kompakte professionelle Handkreissäge

Eine kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz. Sie ist für Sägeblätter mit 136 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 51 mm. Die integrierte Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Max. Schnittleistung 90°	51 mm
Max. Schnittleistung 45°	35 mm
Schnittleistung 50°	30 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 - 2,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	364 x 183 x 201 mm
Scheibendurchmesser	136 x 20 mm
Saug Schlauchanschluss Ø innen/	25/31 mm

### Spezifikationen

- Der Auslösersperreknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Kompaktes und handliches Design
- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Sehr leicht und handlich, daher perfekt für Arbeiten an Wand und Decke
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**194415-2**

Absaugstutzen



**783203-8**

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**837628-9**

Tiefziehteil



**B-33532**

SPECIALIZED Sägeb.136x20x16Z



**B-33629**

SPECIALIZED Sägeb.136x20x24Z



**B-33635**

SPECIALIZED Sägeb.136x20x36Z



**B-33897**

Sägeblatt-Set 136x20x16Z+24Z



**BL1820B**

Akku BL1820B



**BL1830B**

Akku BL1830B



**BL1840B**

Akku BL1840B



**BL1850B**

Akku BL1850B



**BL1860B**

Akku BL1860B



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

