

# Akku-Freischneider

## UR006GM101

XGT • 40V max. • 255-430 mm •  
0-7.000 min<sup>-1</sup>

**Leistungstarker Akku-Freischneider mit drei Drehzahlstellungen plus ADT und asymmetrischem Zweihandgriff**

Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden. Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs. Mit Kombi-Schutzhaube.



**XGT** **BL** **WG** **ADT** **AFT**  
MOTOR

### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leistungsaufnahme	1000 W
Leerlaufdrehzahl	4600 - 7000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	88,4 - 95,4 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	77 - 82,9 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 - 6,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1815 x 677 x 544 mm

**EAN 0088381750165**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Mit Sanftanlauf
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**191D90-9**  
2-Fadenkopf Tap&Go



**783202-0**  
6-kant-Stiftschlüssel



**782238-6**  
Steckschlüssel



**122A37-4**  
Hosenträgergurt



**198383-1**  
Messerkopf Kunststoff



**831304-7**  
Zubehörtasche



**D-66064**  
Grasschneideblatt



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**191B26-6**  
Akku BL4040



**191E07-8**  
Schnellladegerät DC40RA



## Optionales Zubehör

**122A37-4**  
Hosenträgergurt



**191M75-9**  
Scherenaufsatz



**196129-9**  
Hosenträgergurt



**198383-1**  
Messerkopf Kunststoff



**D-66064**  
Grasschneideblatt



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

