



Chapeau de cheminée


- 1. Déterminer la position pour les pieds de cheminée, tracer la plaque de béton et percer les trous (12 mm).
- 2. Passer la vis par la languette et visser dans la cheville (jusqu'au début de l'écartement).
- 3. Positionner le pied de cheminée.
- 4. L'enfoncer dans le trou avec la vis et la cheville prémontées, puis serrer.
- 5. Même méthode pour tous les supports de cheminée requis.











Rail d'angle / rail intermédiaire Pour l'habillage de la cheminée



- + Garantit le montage professionnel et l'efficience
- + L'espacement entre la cheminée et l'habillage en tôle est réglé à 35 mm (selon DIN 6.6.3)
- + Deux possibilités de fixation : tendre ou visser



Rail intermédiaire

Accessoires



Notre élément de montage « Papillon » (espaceur) garantit une efficience professionnelle. Avec l'espaceur métallique, l'espacement entre la cheminée et l'habillage en tôle est réglé à 35 mm (selon DIN 6.6.3 30 – 40 mm).

Câble de tension







Chapeau de cheminée

- 1. Poser le chapeau de cheminée, marquer les trous pour le perçage et percer les trous au Ø 10 mm. Visser fermement le chapeau de cheminée avec la rondelle et l'écrou.
- 2. Exemple : pied en tôle avec charnière, monté directement sur la tige filetée.
- 3. Exemple : charnière en position et vissée, côté opposé avec prolongement de pied en tôle (4 cm)
- 4. Chapeau de cheminée relevé.
- 5. Exemple: pieds en acier plat avec charnière (2 x 250 mm/2 x 300 mm).
- 6. Napoléon monté avec pieds en acier plat.













Plaque de couverture Une protection optimale de la tête de cheminée





- + Matériau : acier inoxydable 0,6 mm
- + Plaque de couverture unie à découper soi-même Standard : 65 mm de hauteur d'arête
- + Important : veuillez prendre en compte que des mesures précises sont requises
- + Sur demande, nous vous enverrons le supplément pour des rebords plus élevés !

